БАТЛАВ. “УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ” ХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ С.ТӨМӨРХҮҮ

Техникийн нөхцөл № 4150/2013

Огноо: 2013.12.26

1. Хэрэглэгчийн нэр, хаяг: УБЦТС ХК.
2. Хэрэглэгчийн байршил: Төв аймгийн сумуудад.
3. Ажил үйлчилгээний зориулалт: Гэр хорооллын цахилгаан хангамжийг сайжруулах.
4. Техникийн нөхцөл олгох үндэслэл:
5. Суурилагдсан чадал: 250 кВА
6. Тусгай заалтууд:

   А. Угсралтын ажлын явцад УБЦТС ХК-ийн “ Зуунмод, Налайх Түгээх Төв ”-өөр хяналт тавиулж холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлэх.

   Б. АТП-уудын хуучин модон хийцийг төмөр бетон тулгуураар сольж хуучин трансформаторыг ашиглах.

   Д. Шинээр баригдах дэд станцуудаас батлагдсан зургийн дагуу 0,4 кВ-ын төмөр бетон тулгуур бүхий бүрээстэй агаарын шугам татаж айл өрхийг холбох.

   Е. Энэхүү техникийн нөхцөлөөр сүлжээнд холбогдохын өмнө шугам тоноглолын эзэмшигчээс зөвшөөрөл авах.

7. Холбогдох цэг:

I. Баян сум.

А. Бамбар фидер АТП-7133-ийн 0,4 кВ-ын модон тулгууртай АС утастай ЦДАШ-ыг төмөр бетон тулгуур бүхий СИП утсаар сольж, айл өрхийн тоолуурыг нэгдсэн щитэнд оруулах.

II. Баянжаргалан сум.

А. Бичигт фидер АТП-7135-ийн модон хийц болон 0,4 кВ-ын модон тулгууртай АС утастай ЦДАШ-ыг төмөр бетон тулгуур бүхий СИП утсаар сольж айл өрхийн тоолуурыг нэгдсэн щитэнд оруулах.

III. Баянцагаан сум.

А. Сайр фидер АТП-7136-ийн модон хийц болон 0,4 кВ-ын модон тулгууртай АС утастай ЦДАШ-ыг төмөр бетон тулгуур бүхий СИП утсаар сольж айл өрхийн тоолуурыг нэгдсэн щитэнд оруулах.

IV. Баянцагаан сум.

А. Уртын дэнж фидер АТП-7137-г тэжээж байгаа 10 кВ-ын 300м модон тулгуур бүхий ЦДАШ болон 0,4 кВ-ын модон тулгууртай АС утастай ЦДАШ-ыг төмөр бетон тулгуур бүхий СИП утсаар сольж айл өрхийн тоолуурыг нэгдсэн щитэнд оруулах.

V. Архуст сум.

А. Архуст фидер АТП-7053-г тэжээж байгаа 10 кВ-ын 300м модон тулгуур бүхий ЦДАШ болон 0,4 кВ-ын модон тулгууртай АС утастай ЦДАШ-ыг төмөр бетон тулгуур бүхий СИП утсаар сольж айл өрхийн тоолуурыг нэгдсэн щитэнд оруулах.

VI. Архуст сум.

А. Архуст фидер ХТП-7052-ийн 0,4 кВ-ын модон тулгууртай АС утастай ЦДАШ-ыг төмөр бетон тулгуур бүхий СИП утсаар сольж, айл өрхийн тоолуурыг нэгдсэн щитэнд оруулах.

VII. Баяндэлгэр сум.

А. Баяндэлгэр фидер ХТП-7048-ийн 0,4 кВ-ын модон тулгууртай АС утастай ЦДАШ-ыг төмөр бетон тулгуур бүхий СИП утсаар сольж, айл өрхийн тоолуурыг нэгдсэн щитэнд оруулах.

VIII. Баяндэлгэр сум.

А. Баяндэлгэр фидер ХТП-7049-ийн 0,4 кВ-ын модон тулгууртай АС утастай ЦДАШ-ыг төмөр бетон тулгуур бүхий СИП утсаар сольж, айл өрхийн тоолуурыг нэгдсэн щитэнд оруулах.

IX. Эрдэнэ сум.

А. Баяндэлгэр фидер АТП-7386-ийн модон хийц болон 0,4 кВ-ын модон тулгууртай АС утастай ЦДАШ-ыг төмөр бетон тулгуур бүхий СИП утсаар сольж айл өрхийн тоолуурыг нэгдсэн щитэнд оруулах.

X. Эрдэнэ сум.

А. Эрдэнэ фидер ХТП-7045-ийн 0,4 кВ-ын модон тулгууртай АС утастай ЦДАШ-ыг төмөр бетон тулгуур бүхий СИП утсаар сольж, айл өрхийн тоолуурыг нэгдсэн щитэнд оруулах.

XI. Эрдэнэ сум.

А. Өвөржанчивлан фидер АТП-7091-ийн модон хийц болон 0,4 кВ-ын модон тулгууртай АС утастай ЦДАШ-ыг төмөр бетон тулгуур бүхий СИП утсаар сольж айл өрхийн тоолуурыг нэгдсэн щитэнд оруулах.

XII. Баянчандмань сум.

А. Дүүрэн фидер АТП-142-ын 0,4 кВ-ын модон тулгууртай АС утастай ЦДАШ-ыг төмөр бетон тулгуур бүхий СИП утсаар сольж, айл өрхийн тоолуурыг нэгдсэн щитэнд оруулах.

XIII. Баянчандмань сум.

А. Дүүрэн фидер АТП-143-ын модон хийц болон 0,4 кВ-ын модон тулгууртай АС утастай ЦДАШ-ыг төмөр бетон тулгуур бүхий СИП утсаар сольж, айл өрхийн тоолуурыг нэгдсэн щитэнд оруулах.

XIV. Зуунмод сум.

А. 35/10 кВ-ын Зуунмод дэд станцын 35 кВ-ын оролтын 2 ком таслуурыг вакуум таслууураар сольж, реле хамгаалалтыг микропроцессорын хамгаалалтаар сольж тогтмол гүйдлийн панель суурилуулах.

XV. Зуунмод сум.

А. Төв-4 фидер АТП-8024-ийн модон хийц болон 0,4 кВ-ын модон тулгууртай АС утастай ЦДАШ-ыг төмөр бетон тулгуур бүхий СИП утсаар сольж, айл өрхийн тоолуурыг нэгдсэн щитэнд оруулах.

XVI. Зуунмод сум.

А. Төв-5 фидер АТП-8026-ийн модон хийц болон 0,4 кВ-ын модон тулгууртай АС утастай ЦДАШ-ыг төмөр бетон тулгуур бүхий СИП утсаар сольж, айл өрхийн тоолуурыг нэгдсэн щитэнд оруулах.

XVII. Баян-Өнжүүл сум.

А. Дэндгэр фидер АТП-8071-ийн 0,4 кВ-ын АС утастай ЦДАШ-ыг СИП утсаар, солих шаардлагатай модон тулгуурыг төмөр бетон тулгууураар тус тус сольж, айл өрхийн тоолуурыг нэгдсэн щитэнд оруулах.

XVIII. Баянцогт сум.

А. 35/10 кВ-ын Баянцогт дэд станцын 35 кВ-ын Атар гаргалга тосон таслуурыг вакуум таслууураар, шин, шугамын салгуур болон релены механик хамгаалалтыг тус тус солих.

XIX. Баян-Өнжүүл сум.

А. Дэндгэр фидер АТП-8072-ын 0,4 кВ-ын АС утастай ЦДАШ-ыг СИП утсаар, солих шаардлагатай модон тулгуурыг төмөр бетон тулгууураар тус тус сольж, айл өрхийн тоолуурыг нэгдсэн щитэнд оруулах

XX. Алтанбулаг сум.

А. Алтанбулаг фидер АТП-8075-ын модон хийц болон 0,4 кВ-ын модон тулгууртай АС утастай ЦДАШ-ыг төмөр бетон тулгуур бүхий СИП утсаар сольж, айл өрхийн тоолуурыг нэгдсэн щитэнд оруулах.

XXI. Баянхангай сум.

А. 35/10 кВ-ын Атар дэд станцад 35 кВ-ын Лүн, Авдар-Орд гаргалга тосон таслуурууыг вакуум таслууураар /2 ком/, шин, шугамын салгууруудыг /4 ком/ болон релены механик хамгаалалтыг тус тус солих.

XXII. Аргалант сум.
А. Хустай фидер АТП-8108-ын модон хийц болон 0,4 кВ-ын модон тулгууртай АС утастай ЦДАШ-ыг төмөр бетон тулгуур бүхий СИП утсаар сольж, айл өрхийн тоолуурыг нэгдсэн щитэнд оруулах.

XXIII. Аргалант сум.
А. Хар чулуут фидер АТП-8107-ын модон хийц болон 0,4 кВ-ын модон тулгууртай АС утастай ЦДАШ-ыг төмөр бетон тулгуур бүхий СИП утсаар сольж, айл өрхийн тоолуурыг нэгдсэн щитэнд оруулах.

XXIV. Баянхангай суманд шинээр буусан гэр хорооллын айл өрхийн цахилгаан хангамжид.
А. 10 кВ-ын гэр хороолол фидер тулгуур №9-ийг төмөр бетон тулгуураар сольж, агаарын шугам татаж, 250 кВА чадал бүхий АТП барих.

XXV. Батсүмбэр суманд шинээр буусан гэр хорооллын айл өрхийн цахилгаан хангамжид.
А. 10 кВ-ын Үдлэг фидер тулгуур № 42-ыг төмөр бетон тулгуураар сольж, агаарын шугам татаж, 250 кВА чадал бүхий АТП барих.

XXVI. Лүн сум КТПН-8083-ын ачааллыг хөнгөлөх ажил.
А. КТПН-8083-ын 10 кВ-ын оруулга анкер тулгуурыг төмөр бетон тулгуураар сольж, агаарын шугам татаж, 250 кВА чадал бүхий АТП барих.
Б. КТПН-8083-ын 0,4 кВ-ын модон тулгууртай АС утастай ЦДАШ-ыг төмөр бетон тулгуур бүхий СИП утсаар сольж, айл өрхийн тоолуурыг нэгдсэн щитэнд оруулж, шинээр баригдсан АТП руу ачааллыг шилжүүлэх.

XXVII. Лүн суманд шинээр буусан гэр хорооллын айл өрхийн цахилгаан хангамжинд .
А. КТПН-8083-ын 10 кВ-ын оруулга анкер тулгуурыг төмөр бетон тулгуураар сольж, агаарын шугам татаж, 250 кВА чадал бүхий АТП барих.

XXVIII. Партизан сум ХТП-8207-ийн ачааллыг хөнгөлөх ажил.
А. 10 кВ-ын Сүү фидерийн тулгуур №278-г төмөр бетон тулгуураар сольж, агаарын шугам татаж, 250 кВА чадал бүхий АТП барих.
Б. ХТП-8207-ийн 0,4 кВ-ын гаргалгааны модон тулгууртай АС утастай ЦДАШ-ыг төмөр бетон тулгуур бүхий СИП утсаар сольж, айл өрхийн тоолуурыг нэгдсэн щитэнд оруулж, шинээр баригдсан АТП руу ачааллыг шилжүүлэх.

XXIX. СХД-ийн 21-р хороо Рашаантад АТП-8223-ын ачааллыг хөнгөлөх ажил.
А. 10 кВ-ын Тахир соёот фидер иргэн Тулга АТП салбар шугамын тулгуур №7-г төмөр бетон тулгуураар сольж, агаарын шугам татаж, 250 кВА чадал бүхий АТП барих.

Б. АТП-8223-ын 0,4 кВ-ын гаргалгааны модон тулгууртай АС утастай ЦДАШ-ыг төмөр бетон тулгуур бүхий СИП утсаар сольж айл өрхийн тоолуурыг нэгдсэн щитэнд оруулж шинээр баригдсан АТП руу ачааллыг шилжүүлэх.

8. Тоолуур: АТП-ийн 0.4 кВ талын ерөнхий оруулга дээр болон айл өрхүүдэд УБЦТС ХК-ийн техникийн зөвлөлийн хурлын 03/2009 тоот шийдвэрийг хангасан тоолуур суурилуулах. Тоолуур хэмжих хэрэгслүүд нь Монгол улсын стандартын шаардлагууд ба тоолуур хэмжих хэрэгсэлд тавигдах шаардлагуудыг бүрэн хангасан байх бөгөөд сүлжээнд холбохын өмнө тоолуур хэмжих хэрэгслийн талаар УБЦТС ХК-ийн Тоолуур , хэмжих хэрэгслийн хэлтэст шалгуулсан байх шаардлагатай.
9. Дор дурьдсан техникийн даалгавар, хууль дүрмийг мөрдөх:
   9.1. Дэд өртөөнүүд болон 0,4, 10 кВ ын агаарын шугамуудын ажлын зургийг эрх бүхий байгууллагаар хийлгэн, Барилга хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газраар батлуулж, схем холболт, хүчин чадлыг тус компаниар хянуулах.
   9.2. Дэд өртөөнүүд болон 0,4 кВ ын щитнүүдийн газардуулгыг норм, дүрмийн дагуу хийлгэн холбогдох газраар шалгуулж, протокол авсан байх.
   9.3. Цахилгаан угсралтын ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар Аюулгүй Ажиллагааны Дүрэм болон Техник ашиглалтын дүрэм дагуу гүйцэтгүүлэх. “Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх” дүрмийн “Дөрөв”-ийн 22,23-р заалт болон ЭХЗГазраас баталсан УБЦТС ХК-ийн холболтын зааврын хавсралт №3-ын дагуу харъяа дүүргийн эрчим хүчний салбар болон түгээх төвөөр хянуулж, протокол үйлдэн, шугам сүлжээнд холбогдох.
   9.4. Хүчдлийн түвшингийн ±5%-ийн хэлбэлзлэлд зохицсон тоноглол суурилуулах.
   9.5. Засгийн газрын 2001 оны 263 тоот тогтоолоор батлагдсан “Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм”-ийн заалтыг мөрдлөг болгох.
   9.6. “Монгол улсын эрчим хүчний тухай хууль”-ийн болон “Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм”-ийн заалтуудыг дагаж мөрдөх.
   9.7. Цахилгаан эрчим хүчний тооцоог Улаанбаатар Цахилгаан Түгээх Сүлжээ Компанийн харъяа ХҮТ-үүдтэй гэрээ байгуулан хийх.
   9.8. Энэхүү техникийн нөхцлийн дагуу холболтоор 1 жилийн хугацаанд цахилгаан сүлжээнд холбогдоогүй тохиолдолд шинээр техникийн нөхцөл авна.

Комиссын гишүүд: Л. Ганзориг

Б.Алтандуулга

Д.Батцэнгэл

С.Цогтсайхан

Д. Батзориг