БАТЛАВ
"ДБЭХС" ТӨХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ
ЗАХИРАЛ С. ГОТГОНБААТАР

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ОЛГОХ ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ № 2018/12

2018 оны 02 сарын 21 өдөр Хэрлэн сум

1. Хэрэглэгчийн нэр: "ДБЭХС"ТӨХК
2. Шинээр баригдах обьектын нэр: 0.4кВ-ын цахилгаан шугам сүлжээний шинэчлэл
3. Хэрэглэгчийн байршил: Баян-Уул сум
4. Хэрэгцээт /суурилагдсан/ хүчин чадал [кВт] 360кВт
5. Ажлын ээлж ба ажиллагааны горим... Тасралтгүй
6. Хэрэглэгчийн категори..... III.....
7. Дараагийн өргөтгөлийн хүчин чадал [квт] байхгүй
8. Дор дурдсан нөхцөлийн дагуу цахилгаан хангамжийн зураг төсөл ба угсралтыг хийнэ.
    1. МТП-185 дэд станцын 0.22/0,4кВ-ын 2км цахилгаан дамжуулах шугамыг СИП-3*35+1*54мм^2 (түүнтэй дүйцэх) дамжуулагч бүхий төмөр бетон тулгууртай цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаар шинэчлэх
    2. МТП-144 дэд станцын 0.22/0.4кВ-ын 3км ЦДАШ-ыг СИП-3*35+1*54мм^2 дамжуулагч /түүнтэй дүйцэх/ бүхий төмөр бетон тулгууртай цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаар шинэчлэх
    3. МТП-142 дэд станцын 0.22/0.4кВ-ын 1км ЦДАШ-ыг СИП-3*35+1*54мм^2 дамжуулагч /түүнтэй дүйцэх/ бүхий төмөр бетон тулгууртай цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаар шинэчлэх
    4. Тулгуур тус бүрт дугаар, тэмдэг тэмдэглэгээ хийх
    5. Хэрэглэгчдийн тоолуурын нэгдсэн самбаруудыг хуучин шугамнаас шилжүүлэн холболт хийх
    6. Хүчит төхөөрөмжийн монтажийг цахилгаан байгууламжийн дүрмийн дагуу монтаж угсралтыг хийж гүйцэтгэж шитэнд давтан газардуулга хийх.
    7. Зураг төслийг цахилгаан техникийн ашиглалт болон аюулгүй техникийн шаардлагад нийцүүлэн гүйцэтгэх, холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар хянуулсан байх
    8. Кабель шугамыг татахад дараах зүйлүүдийг баримтлах
        a. Өндөр хүчдлийн АШ-ийн дагуу бол захын утаснаас 10м зайд
        b. Дулааны хоолойноос 50см-ын дээр, дагуу бол 2м
        c. Өөр хүчний кабельтай огтлолцоход 25см
    9. Уг техникийн нөхцөл өгөгдсөн өдрөөс эхлэн 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.
    10. ЦЭХ-ээр хангагч байгууллагын шаардлагыг ЭХ-ний хуулийн дагуу биелүүлнэ.

12. Барилга угсралтын ажлыг ЦШС-ний цехээр хянуулах ба үүнд гарах зардалыг тооцсон байх шаардлагатай.
13. Эрчим хүчний тухай хуулийн 30.1.10 заалтыг үндэслэн дараагийн хэрэглэгчийг саадгүй холбуулах үүрэгтэй.
14. ЦШС-г барихад дайрч гарах орчны тохижилтийг заавал нөхөн сэргээх ба гарах зардалыг төсөвт тусгах шаардлагатай.
15. Техникийн нөхцөлд хавсаргасан бичиг баримтууд:

ХЯНАСАН:

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Ө.ЖАРГАЛСАЙХАН

ДОРНОД САЛБАРЫН ДАРГА Ч.ОДБАЯР

ХХААБ ИНЖЕНЕР Д.БАТБИЛЭГ

ХХХУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН А.МЭНДСАЙХАН

БОЛОВСРУУЛСАН:

ЦШС-НИЙ ЦЕХИЙН ДАРГА Ж.БАЯР

БАТЛАВ
"ДБЭХС" ТӨХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ
ЗАХИРАЛ С.ЦОТГОНБААТАР

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ОЛГОХ ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ № 2018/06

2018 оны 02 сарын 21 өдөр Хэрлэн сум

1. Хэрэглэгчийн нэр: "ДБЭХС"ТӨХК
2. Шинээр баригдах обьектын нэр: 0.4кВ-ын цахилгаан шугам сүлжээний шинэчлэл
3. Хэрэглэгчийн байршил: Булган сум
4. Хэрэгцээт /суурилагдсан/ хүчин чадал [кВт] 250кВт
5. Ажлын ээлж ба ажиллагааны горим... Тасралтгүй
6. Хэрэглэгчийн категори..... III.....
7. Дараагийн өргөтгөлийн хүчин чадал [квт] байхгүй
8. Дор дурдсан нөхцөлийн дагуу цахилгаан хангамжийн зураг төсөл ба угсралтыг хийнэ.
    1. РП-04 дэд станцын 0.22/0,4кВ-ын 4,1км цахилгаан дамжуулах шугамыг СИП-3*35+1*54мм^2 (түүнтэй дүйцэх) дамжуулагч бүхий төмөр бетон тулгууртай цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаар шинэчлэх
    2. РП-04 дэд станцын 0,4кВ-ын ерөнхий самбарыг шинэчлэх, самбарт гаргалга тус бүрийн ачаалалд тохирсон таслах, залгах тоноглолыг тооцоогоор сонгож суурилуулах
    3. МТП-203 дэд станцын 0.22/0.4кВ-ын 1,5км ЦДАШ-ыг СИП-3*35+1*54мм^2 дамжуулагч /түүнтэй дүйцэх/ бүхий төмөр бетон тулгууртай цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаар шинэчлэх
    4. МТП-203 дэд станцын ерөнхий хуваарилах самбарт хэрэглэгчийн ачаалалд тохирсон таслах, залгах тоноглолыг тооцоогоор сонгож суурилуулах, гаргалгын кабель шугамуудыг шинэчлэх
    5. Тулгуур тус бүрт дугаар, тэмдэг тэмдэглэгээ хийх
    6. Хэрэглэгчдийн тоолуурын нэгдсэн самбаруудыг хуучин шугамнаас шилжүүлэн холболт хийх
    7. Хүчит төхөөрөмжийн монтажийг цахилгаан байгууламжийн дүрмийн дагуу монтаж угсралтыг хийж гүйцэтгэж шитэнд давтан газардуулга хийх.
    8. Зураг төслийг цахилгаан техникийн ашиглалт болон аюулгүй техникийн шаардлагад нийцүүлэн гүйцэтгэх, холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар хянуулсан байх
    9. Кабель шугамыг татахад дараах зүйлүүдийг баримтлах
        a. Өндөр хүчдлийн АШ-ийн дагуу бол захын утаснаас 10м зайд
        b. Дулааны хоолойноос 50см-ын дээр, дагуу бол 2м
        c. Өөр хүчний кабельтай огтлолцоход 25см
    10. Уг техникийн нөхцөл өгөгдсөн өдрөөс эхлэн 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.

11. ЦЭХ-ээр хангагч байгууллагын шаардлагыг ЭХ-ний хуулийн дагуу биелүүлнэ.
12. Хэрэглэгч ба зургийн байгууллага нь техникийн норм нөхцөлийн бүх заалтуудыг заавал биелүүлэх ба зураг төслийг ЦШС-ний цехтэй заавал тохиролцоно.
13. Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн гүйцэтгэлийн зураг, схем ба актуудыг үнэн зөв гаргаж ЦШС-ний цехэд 1%-г өгөх.
14. Барилга угсралтын ажлыг ЦШС-ний цехээр хянуулах ба үүнд гарах зардалыг тооцсон байх шаардлагатай.
15. Эрчим хүчний тухай хуулийн 30.1.10 заалтыг үндэслэн дараагийн хэрэглэгчийг саадгүй холбуулах үүрэгтэй.
16. ЦШС-г барихад дайрч гарах орчны тохижилтийг заавал нөхөн сэргээх ба гарах зардалыг төсөвт тусгах шаардлагатай.
17. Техникийн нөхцөлд хавсаргасан бичиг баримтууд:

ХЯНАСАН:

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Ө.ЖАРГАЛСАЙХАН

ДОРНОД САЛБАРЫН ДАРГА Ч.ОДБАЯР

ХХАААБ ИНЖЕНЕР Д.БАТБИЛЭГ

ХХХУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН А.МЭНДСАЙХАН

БОЛОВСРУУЛСАН:

ЦШС-НИЙ ЦЕХИЙН ДАРГА Ж.БАЯР

БАТЛАВ
"ДБЭХС" ТӨХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ
ЗАХИРАЛ С. Г.ОТГОНБААТАР

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ОЛГОХ ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ № 2018/07

2018 оны 02 сарын 21 өдөр Хэрлэн сум

1. Хэрэглэгчийн нэр: "ДБЭХС"ТӨХК
2. Шинээр баригдах обьектын нэр: 0.4кВ-ын цахилгаан шугам сүлжээний шинэчлэл
3. Хэрэглэгчийн байршил: Чулуунхороот сум
4. Хэрэгцээт /суурилагдсан/ хүчин чадал [кВт] 350кВт
5. Ажлын ээлж ба ажиллагааны горим... Тасралтгүй
6. Хэрэглэгчийн категори..... III.....
7. Дараагийн өргөтгөлийн хүчин чадал [квт] байхгүй
8. Дор дурдсан нөхцөлийн дагуу цахилгаан хангамжийн зураг төсөл ба угсралтыг хийнэ.
    1. МТП-208 дэд станцын 0.22/0,4кВ-ын 2км цахилгаан дамжуулах шугамыг СИП-3*35+1*54мм^2 (түүнтэй дүйцэх) дамжуулагч бүхий төмөр бетон тулгууртай цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаар шинэчлэх
    2. МТП-163 дэд станцын 0.22/0.4кВ-ын 1.4км ЦДАШ-ыг СИП-3*35+1*54мм^2 дамжуулагч /түүнтэй дүйцэх/ бүхий төмөр бетон тулгууртай цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаар шинэчлэх
    3. Тулгуур тус бүрт дугаар, тэмдэг тэмдэглэгээ хийх
    4. Хэрэглэгчдийн тоолуурын нэгдсэн самбаруудыг хуучин шугамнаас шилжүүлэн холболт хийх
    5. Хүчит төхөөрөмжийн монтажийг цахилгаан байгууламжийн дүрмийн дагуу монтаж угсралтыг хийж гүйцэтгэж шитэнд давтан газардуулга хийх.
    6. Зураг төслийг цахилгаан техникийн ашиглалт болон аюулгүй техникийн шаардлагад нийцүүлэн гүйцэтгэх, холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар хянуулсан байх
    7. Кабель шугамыг татахад дараах зүйлүүдийг баримтлах
        a. Өндөр хүчдлийн АШ-ийн дагуу бол захын утаснаас 10м зайд
        b. Дулааны хоолойноос 50см-ын дээр, дагуу бол 2м
        c. Өөр хүчний кабельтай огтлолцоход 25см
    8. Уг техникийн нөхцөл өгөгдсөн өдрөөс эхлэн 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.
    9. ЦЭХ-ээр хангагч байгууллагын шаардлагыг ЭХ-ний хуулийн дагуу биелүүлнэ.
    10. Хэрэглэгч ба зургийн байгууллага нь техникийн норм нөхцөлийн бүх заалтуудыг заавал биелүүлэх ба зураг төслийг ЦШС-ний цехтэй заавал тохиролцоно.
    11. Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн гүйцэтгэлийн зураг, схем ба актуудыг үнэн зөв гаргаж ЦШС-ний цехэд 1%-г өгөх.

12. Барилга угсралтын ажлыг ЦШС-ний цехээр хянуулах ба үүнд гарах зардалыг тооцсон байх шаардлагатай.
13. Эрчим хүчний тухай хуулийн 30.1.10 заалтыг үндэслэн дараагийн хэрэглэгчийг саадгүй холбуулах үүрэгтэй.
14. ЦШС-г барихад дайрч гарах орчны тохижилтийг заавал нөхөн сэргээх ба гарах зардалыг төсөвт тусгах шаардлагатай.
15. Техникийн нөхцөлд хавсаргасан бичиг баримтууд:

ХЯНАСАН:

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Ө.ЖАРГАЛСАЙХАН

ДОРНОД САЛБАРЫН ДАРГА Ч.ОДБАЯР

ХХААААБ ИНЖЕНЕР Д.БАТБИЛЭГ

ХХХУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН А.МЭНДСАЙХАН

БОЛОВСРУУЛСАН:

ЦШС-НИЙ ЦЕХИЙН ДАРГА Ж.БАЯР

БАТЛАВ
"ДБЭХС" ТӨХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ
ЗАХИРАЛ Ц ӨӨГӨНБААТАР

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ОЛГОХ ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ № 2018/10

2018 оны 02 сарын 21 өдөр Хэрлэн сум

1. Хэрэглэгчийн нэр: "ДБЭХС"ТӨХК
2. Шинээр баригдах обьектын нэр: 0.4кВ-ын цахилгаан шугам сүлжээний шинэчлэл
3. Хэрэглэгчийн байршил: Халхгол сум
4. Хэрэгцээт /суурилагдсан/ хүчин чадал [кВт] 410кВт
5. Ажлын ээлж ба ажиллагааны горим... Тасралтгүй
6. Хэрэглэгчийн категори..... III.....
7. Дараагийн өргөтгөлийн хүчин чадал [квт] байхгүй
8. Дор дурдсан нөхцөлийн дагуу цахилгаан хангамжийн зураг төсөл ба угсралтыг хийнэ.
    1. МТП-152 дэд станцын 0.22/0,4кВ-ын 2км цахилгаан дамжуулах шугамыг СИП-3*35+1*54мм^2 (түүнтэй дүйцэх) дамжуулагч бүхий төмөр бетон тулгууртай цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаар шинэчлэх
    2. МТП-153 дэд станцын 0.22/0.4кВ-ын 4км ЦДАШ-ыг СИП-3*35+1*54мм^2 дамжуулагч /түүнтэй дүйцэх/ бүхий төмөр бетон тулгууртай цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаар шинэчлэх
    3. Тулгуур тус бүрт дугаар, тэмдэг тэмдэглэгээ хийх
    4. Хэрэглэгчдийн тоолуурын нэгдсэн самбаруудыг хуучин шугамнаас шилжүүлэн холболт хийх
    5. Хүчит төхөөрөмжийн монтажийг цахилгаан байгууламжийн дүрмийн дагуу монтаж угсралтыг хийж гүйцэтгэж шитэнд давтан газардуулга хийх.
    6. Зураг төслийг цахилгаан техникийн ашиглалт болон аюулгүй техникийн шаардлагад нийцүүлэн гүйцэтгэх, холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар хянуулсан байх
    7. Кабель шугамыг татахад дараах зүйлүүдийг баримтлах
        a. Өндөр хүчдлийн АШ-ийн дагуу бол захын утаснаас 10м зайд
        b. Дулааны хоолойноос 50см-ын дээр, дагуу бол 2м
        c. Өөр хүчний кабельтай огтлолцоход 25см
    8. Уг техникийн нөхцөл өгөгдсөн өдрөөс эхлэн 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.
    9. ЦЭХ-ээр хангагч байгууллагын шаардлагыг ЭХ-ний хуулийн дагуу биелүүлнэ.
    10. Хэрэглэгч ба зургийн байгууллага нь техникийн норм нөхцөлийн бүх заалтуудыг заавал биелүүлэх ба зураг төслийг ЦШС-ний цехтэй заавал тохиролцоно.
    11. Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн гүйцэтгэлийн зураг, схем ба актуудыг үнэн зөв гаргаж ЦШС-ний цехэд 1%-г өгөх.

12. Барилга угсралтын ажлыг ЦШС-ний цехээр хянуулах ба үүнд гарах зардалыг тооцсон байх шаардлагатай.
13. Эрчим хүчний тухай хуулийн 30.1.10 заалтыг үндэслэн дараагийн хэрэглэгчийг саадгүй холбуулах үүрэгтэй.
14. ЦШС-г барихад дайрч гарах орчны тохижилтийг заавал нөхөн сэргээх ба гарах зардалыг төсөвт тусгах шаардлагатай.
15. Техникийн нөхцөлд хавсаргасан бичиг баримтууд:

ХЯНАСАН:

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Ө.ЖАРГАЛСАЙХАН

ДОРНОД САЛБАРЫН ДАРГА Ч.ОДБАЯР

ХХААБ ИНЖЕНЕР Д.БАТБИЛЭГ

ХХХУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН А.МЭНДСАЙХАН

БОЛОВСРУУЛСАН:

ЦШС-НИЙ ЦЕХИЙН ДАРГА Ж.БАЯР

11. Хэрэглэгч ба зургийн байгууллага нь техникийн норм нөхцөлийн бүх заалтуудыг заавал биелүүлэх ба зураг төслийг ЦШС-ний цехтэй заавал тохиролцоно.
12. Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн гүйцэтгэлийн зураг, схем ба актуудыг үнэн зөв гаргаж ЦШС-ний цехэд 1%-г өгөх.
13. Барилга угсралтын ажлыг ЦШС-ний цехээр хянуулах ба үүнд гарах зардалыг тооцсон байх шаардлагатай.
14. Эрчим хүчний тухай хуулийн 30.1.10 заалтыг үндэслэн дараагийн хэрэглэгчийг саадгүй холбуулах үүрэгтэй.
15. ЦШС-г барихад дайрч гарах орчны тохижилтийг заавал нөхөн сэргээх ба гарах зардалыг төсөвт тусгах шаардлагатай.
16. Техникийн нөхцөлд хавсаргасан бичиг баримтууд:

ХЯНАСАН:

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Ө.ЖАРГАЛСАЙХАН

ДОРНОД САЛБАРЫН ДАРГА Ч.ОДБАЯР

ХХААА Б ИНЖЕНЕР Д.БАТБИЛЭГ

ХХХУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН А.МЭНДСАЙХАН

БОЛОВСРУУЛСАН:

ЦШС-НИЙ ЦЕХИЙН ДАРГА Ж.БАЯР

БАТЛАВ
"ДБЭХС" ТӨХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ
ЗАХИРАЛ С. Г.ӨӨТГОНБААТАР

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ОЛГОХ ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ № 2018/11

2018 оны 02 сарын 21 өдөр Хэрлэн сум

1. Хэрэглэгчийн нэр: "ДБЭХС"ТӨХК
2. Шинээр баригдах обьектын нэр: 0.4кВ-ын цахилгаан шугам сүлжээний шинэчлэл
3. Хэрэглэгчийн байршил: Хөлөнбуйр сум
4. Хэрэгцээт /суурилагдсан/ хүчин чадал [кВт] 360кВт
5. Ажлын ээлж ба ажиллагааны горим... Тасралтгүй
6. Хэрэглэгчийн категори..... III.....
7. Дараагийн өргөтгөлийн хүчин чадал [квт] байхгүй
8. Дор дурдсан нөхцөлийн дагуу цахилгаан хангамжийн зураг төсөл ба угсралтыг хийнэ.
    1. МТП-124 дэд станцын 0.22/0,4кВ-ын 1.5км цахилгаан дамжуулах шугамыг СИП-3*35+1*54мм^2 (түүнтэй дүйцэх) дамжуулагч бүхий төмөр бетон тулгууртай цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаар шинэчлэх
    2. МТП-125 дэд станцын 0.22/0.4кВ-ын 1.5км ЦДАШ-ыг СИП-3*35+1*54мм^2 дамжуулагч /түүнтэй дүйцэх/ бүхий төмөр бетон тулгууртай цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаар шинэчлэх
    3. МТП-226 дэд станцын 0.22/0.4кВ-ын 1км ЦДАШ-ыг СИП-3*35+1*54мм^2 дамжуулагч /түүнтэй дүйцэх/ бүхий төмөр бетон тулгууртай цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаар шинэчлэх
    4. Тулгуур тус бүрт дугаар, тэмдэг тэмдэглэгээ хийх
    5. Хэрэглэгчдийн тоолуурын нэгдсэн самбаруудыг хуучин шугамнаас шилжүүлэн холболт хийх
    6. Хүчит төхөөрөмжийн монтажийг цахилгаан байгууламжийн дүрмийн дагуу монтаж угсралтыг хийж гүйцэтгэж шитэнд давтан газардуулга хийх.
    7. Зураг төслийг цахилгаан техникийн ашиглалт болон аюулгүй техникийн шаардлагад нийцүүлэн гүйцэтгэх, холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар хянуулсан байх
    8. Кабель шугамыг татахад дараах зүйлүүдийг баримтлах
        a. Өндөр хүчдлийн АШ-ийн дагуу бол захын утаснаас 10м зайд
        b. Дулааны хоолойноос 50см-ын дээр, дагуу бол 2м
        c. Өөр хүчний кабельтай огтлолцоход 25см
    9. Уг техникийн нөхцөл өгөгдсөн өдрөөс эхлэн 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.
    10. ЦЭХ-ээр хангагч байгууллагын шаардлагыг ЭХ-ний хуулийн дагуу биелүүлнэ.

БАТЛАВ:
"ДБЭХС" ТӨХК-ИЙН СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ
САЛБАРЫН ДАРГА П.НАРАНТУЯА

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ОЛГОХ ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ДУГААР № 08/2018

2018.02.20 Баруун-Урт

1.Хэрэглэгчийн нэр:	Онгон сумын ЗДТГ
2.Шинээр баригдах объектын нэр:	0.4кВ-ын ЦДАШ-ын шинэчлэл
3.Хэрэглэгчийн байршил:	Онгон сум 4-р баг
4.Хэрэгцээт/суурилагдсан чадал кВт/	15/0.4кВ-ын 1*250кВа, 1*400кВа
5.Ажлын ээлж ба ажиллагааны горим:	Тасралтгүй
6.Хэрэглэгчийн категори:	Нэгдүгээр
7.Дараагийн өргөтгөлийн хүчин чадал:	

8. Дор дурдсан нөхцлийн дагуу гадна дотор цахилгаан хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэж, зураг төсөл ба угсралт хийнэ.

0.4кВ-ын цахилгаан хангамж

1. Онгон сумын төвийн 0.4кВ-ын цахилгаан хангамжийн шинэчлэлийн ажлыг шифр:BS1641-01L-5зургийн АТП№54 15/0.4кВ-ын 250 кВа хүчин чадалтай дэд станцын зүүн гаргаа хуучин трассын дагуу 1000м, АТП№55 15/0.4кВ-ын 250кВа хүчин чадалтай дэд станцын баруун хойд гаргаа 500м 0.4кВ-ын ЦДАШ-ыг хуучин трассын дагуу татна. Шинээр татах шугамын хүчдэл нь 380В байна.
2. 0.4 кВ-ын ЦДАШ-ын тэжээл авах дэд станцын хуваарилах самбарт хэрэглэгчийн ачаалалд тохирсон таслах, залгах тоноглолын хүчин чадлыг тооцоогоор сонгож суурилуулна.
3. 0.4кВ-ын ЦДАШ-д УШК10-32-19 маркийн төмөр бетонон тулгууртай 3*35+1*54.6-аас багагүй хөдлөн огтлолтой Сип кабелийг агаараар татна.
4. Хэрэглэгчийн байршлаас хамааруулж шинээр татсан 0.4кВ-ын ЦДАШ-ын дамжуулагч утаснаас АВВГ3*25+1*16 хөндлөн огтлолтой кабель дамжуулагчаар тоолуур самбарыг тэжээнэ.
5. Хэрэглэгчийн тоолуурын самбартхэрэглэгч бүрийн оруулганы кабелийн эхэнд 220 В-ын дифференциал хамгаалалтыг тооцоогоор сонгож суурилуулна.
6. Барилга угсралтын ажилд туршин баталгаажуулсан сайн чанарын материал ашиглана. /техникийн тодорхойлолтын дагуу/
7. Хэрэглэгчийн холболт хийгдсэн цахилгаан эрчим хүчний үүсгүүр буюу ЦДАШ-ын схемийн өөрчлөлт /холболтын цэгт/ шилжилт өөрчлөлт орсон тохиолдолд түүнд гарах зардлыг хэрэглэгч хариуцана.

- Холбогдох цэгийн техникийн үзүүлэлтүүд

- Хүчдэл 15000/400 В
- Давтамж 50 гц

- Богино залгааны гүйдэл
- Газардуулгын гүйдлийн хэмжээ
- Шугамын схемд тавигдсан хамгаалалт, автоматикийн ажлын хүчдэл
- Хөрсний хувийн эсэргүүцэл .....4 ом
- Жилийн дундаж аянгын тоо

• Тусгай нөхцөл

8. Энэхүү техникийн нөхцөл олгосон өдрөөс хойш 2 жилийн дотор хүчинтэй. Хэрэглэгчдийн анхны захиалганд өөрчлөлт орох буюу техникийн нөхцөл хүчинтэй байх хугацаа нь дууссан бол дахин тодруулах шаардлагатай.
9. ЦЭХ-ээр хангагч байгууллагын шаардлагыг ЭХ-ний хуулийн дагуу биелүүлнэ.
10. Хэрэглэгч ба зургийн байгууллага нь техникийн норм нөхцлийн бүх заалтуудыг заавал биелүүлэх ба зураг төслийг салбартай заавал тохиролцоно.
11. Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн гүйцэтгэлийн зураг, схем ба актуудыг үнэн зөв гаргаж, салбарт 1 %-ийг өгөх.
12. Барилга угсралтын ажлыг салбараар хянуулах ба үүнд гарах зардлыг тооцсон байх шаардлагатай.
13. ЦШС-г /кабелийг суурилуулах/ барихад дайрч гарах орчны тохижилтийг заавал нөхөн сэргээх ба гарах төсөвт тусгах шаардлагатай.

• Техникийн нөхцөлд хавсаргасан бичиг баримтууд

А. Албан тоот
Б. Байршлын зураг
В. Тодруулах хуудас

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ БОЛОВСРУУЛСАН:
"ДБЭХС"ХК-ИЙН СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ
САЛБАРЫН АХЛАХ ИНЖЕНЕР С.САЙНЗАЯА

БАТЛАВ:
“ДБЭХС” ТӨХК-ИЙН СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ
САЛБАРЫН ДАРГА П.НАРАНТУЯА

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД
ОЛГОХ ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ
ДУГААР № 07/2018

2018.02.20 Баруун-Урт

1.Хэрэглэгчийн нэр:	Мөнххаан сумын ЗДТГ
2.Шинээр баригдах объектын нэр:	0.4кВ-ын ЦДАШ-ын шинэчлэл
3.Хэрэглэгчийн байршил:	Мөнххаан сум 4-р багт
4.Хэрэгцээт/суурилагдсан чадал кВт/	15/0.4кВ-ын 1*250кВа, 1*400кВа
5.Ажлын ээлж ба ажиллагааны горим:	Тасралтгүй
6.Хэрэглэгчийн категори:	Нэгдүгээр

7.Дараагийн өргөтгөлийн хүчин чадал:

8.Дор дурдсан нөхцлийн дагуу гадна дотор цахилгаан хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэж, зураг төсөл ба угсралт хийнэ.

0.4 кВ-ын цахилгаан хангамж

1. Мөнххаан сумынтөвийн 0.4кВ-ын цахилгаан хангамжийн шинэчлэлийн ажлыг шифр: BS1641-01L-7 зургийн дагуу АТП№72 15/0.4кВ-ын 250 кВа хүчин чадалтай дэд станцын зүүн гаргаа хуучин трассын дагуу 1000м, АТП№45 15/0.4кВ-ын 400кВа хүчин чадалтай дэд станцын баруун гаргаа хуучин трассын дагуу 1000м 0.4кВ-ын ЦДАШ татна. Шинээр татах шугамын хүчдэл нь 380В байна.
2. 0.4 кВ-ын ЦДАШ-ын тэжээл авах дэд станцын хуваарилах самбарт хэрэглэгчийн ачаалалд тохирсон таслах залгах тоноглолын хүчин чадлыг тооцоогоор сонгож суурилуулна.
3. 0.4кВ-ын ЦДАШ-д УШК10-32-19 маркийн төмөр бетонон тулгууртай 3*35+1*54.6-аас багагүй хөдлөн огтлолтой сип кабелийг агаараар татна.
4. Хэрэглэгчийн байршлаас хамааруулж шинээр татсан 0.4кВ-ын ЦДАШ-ын дамжуулагч утаснаас АВВГ3*25+1*16 хөндлөн огтлолтой кабель дамжуулагчаар тоолуур самбарыг тэжээнэ.
5. Хэрэглэгчийн тоолуурын самбартхэрэглэгч бүрийн оруулганы кабелийн эхэнд 220 В-ын дифференциал хамгаалалтыг тооцоогоор сонгож суурилуулна.
6. Барилга угсралтын ажилд туршин баталгаажуулсан сайн чанарын материал ашиглана. /техникийн тодорхойлолтын дагуу/
7. Хэрэглэгчийн холболт хийгдсэн цахилгаан эрчим хүчний үүсгүүр буюу ЦДАШ-ын схемийн өөрчлөлт /холболтын цэгт/ шилжилт өөрчлөлт орсон тохиолдолд түүнд гарах зардлыг хэрэглэгч хариуцана.

- Холбогдох цэгийн техникийн үзүүлэлтүүд

- Хүчдэл 15000/400 В
- Давтамж 50 гц

- Богино залгааны гүйдэл
- Газардуулгын гүйдлийн хэмжээ
- Шугамын схемд тавигдсан хамгаалалт, автоматикийн ажлын хүчдэл
- Хөрсний хувийн эсэргүүцэл .....4 ом
- Жилийн дундаж аянгын тоо

- Тусгай нөхцөл
  8. Энэхүү техникийн нөхцөл олгосон өдрөөс хойш 2 жилийн дотор хүчинтэй. Хэрэглэгчдийн анхны захиалганд өөрчлөлт орох буюу техникийн нөхцөл хүчинтэй байх хугацаа нь дууссан бол дахин тодруулах шаардлагатай.
  9. ЦЭХ-ээр хангагч байгууллагын шаардлагыг ЭХ-ний хуулийн дагуу биелүүлнэ.
  10. Хэрэглэгч ба зургийн байгууллага нь техникийн норм нөхцлийн бүх заалтуудыг заавал биелүүлэх ба зураг төслийг салбартай заавал тохиролцоно.
  11. Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн гүйцэтгэлийн зураг, схем ба актуудыг үнэн зөв гаргаж, салбарт 1 %-ийг өгөх.
  12. Барилга угсралтын ажлыг салбараар хянуулах ба үүнд гарах зардлыг тооцсон байх шаардлагатай.
  13. ЦШС-г /кабелийг суурилуулах/ барихад дайрч гарах орчны тохижилтийг заавал нөхөн сэргээх ба гарах төсөвт тусгах шаардлагатай.
- Техникийн нөхцөлд хавсаргасан бичиг баримтууд

  А. Албан тоот
  Б. Байршлын зураг
  В. Тодруулах хуудас

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ БОЛОВСРУУЛСАН:
“ДБЭХС”ХК-ИЙН СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ
САЛБАРЫН АХЛАХ ИНЖЕНЕР С.САЙНЗАЯА